Aplicaciones

-Control de conexión de equipos móviles (equipos de obra, equipos agrícolas, camiones refrigerados).
-Control para la protección de personas y equipos contra las consecuencias de marcha atrás.
-Conmutación de alimentación normal / emergencia.
-Protección contra el riesgo de una carga motriz (fallo de fase).



Características de la función

Controla su propio voltaje de suministro (medición de verdadero valor eficaz).
Configure el voltaje de operación nominal de 8 niveles a través de la perilla.
Rango de frecuencia de medición: 45Hz-65Hz.
Precisión de medición de tensión <1%.
El estado del relé se indica mediante LED.
1 MÓDULO, montaje en carril DIN.

Código de producto	Sobre voltaje	Bajo voltaje	Asimetría	Tiempo de retardo	Secuencia de fase	Fallo de fase
GRV8-03	/	/	/	/	SÍ	SÍ
GRV8-04	2%~20%	-20%~2%	/	0,1 s ~ 10 s	SÍ	SÍ
GRV8-05	2%~20%	-20%~2%	8%	0,1 s ~ 10 s	SÍ	SÍ
GRV8-06	2%~20%	-20%~2%	5%~15%	2 s	SÍ	SÍ
GRV8-07	/	/	8%	2 s	SÍ	SÍ
GRV8-08	15%	-15%	8%	2 s	SÍ	SÍ

