
# CARACTERÍSTICAS
## *DEL PRODUCTO Y GAMA DE AJUSTES*

# TAMAÑO DEL PRODUCTO
## *TAMAÑO DEL PRODUCTO*






- ***Este producto está equipado con protección contra sobretensión, protección contra subtensión, protección contra sobrecarga, protección contra fugas, protección contra retardo e interruptor de ajuste de tiempo de medición de electricidad.***

- ***El control remoto solo se puede realizar cuando el interruptor de protección está conectado a la red eléctrica. "Encendido" "Apagado" Ajuste el voltaje y la fuga de corriente para limitar el consumo eléctrico mediante los parámetros de la aplicación del teléfono.***

- ***Este producto no es protección contra cortocircuitos, úselo junto con un disyuntor de aire para evitar pérdidas innecesarias causadas por cortocircuitos e incendios provocados por la línea o el equipo.***

- ***Cuando no hay red, el dispositivo se puede conectar al dispositivo a través del bluetooth del teléfono móvil para realizar el control remoto. "Encendido" y "apagado" se pueden ingresar a través de la aplicación móvil. Configure la corriente, el voltaje y las fugas para limitar el consumo de energía.***

- ***El ancho del interruptor del protector del producto es de 36 mm y tiene 2 posiciones.***

- ***Sin necesidad de control remoto, el equipo también puede realizar el cierre automático de sobretensión, subtensión y fugas y también puede proteger.***

- ***Configuración de parámetros del producto, se puede configurar una corriente de 1 a 63 A, sobretensión de 230 a 300 V, subtensión de 85 a 220 V, control de cierre de fugas mediante APP para cerrar fugas, se puede configurar un tiempo de retardo de 1 a 500 s (solo se puede configurar en el interruptor)***

- ***Configuración del interruptor del producto Mantenga presionado el botón de configuración durante cinco segundos para ingresar al procedimiento de configuración, presione brevemente para consultar, tres fugas continuas no apagarán automáticamente la pantalla, verifique la línea o repare la fuga del equipo antes de usar.***

BAW